



# ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទះភ្ជាប់ពីចម្ងាយ

## DRC-003



កម្មសិទ្ធិ និងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ VP.Start Technology Co., Ltd

គ្មានផ្នែកណាមួយនៃឯកសារនេះអាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញ ឬក្នុងទម្រង់ណាមួយ មធ្យោបាយណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រម ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co., Ltd ឡើយ ។

និក្ខិតសញ្ញា និងការអនុញ្ញាត © ២០២២

 និងនិក្ខិតសញ្ញាផ្សេងៗជាទ្រព្យសម្បត្តិ និងកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co.,Ltd ។

ក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co., Ltd ផ្តល់ប្រឹក្សាជូនអតិថិជននូវជំនួយទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស និងសេវាកម្មផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀតជាដាច់ខាត។ សម្រាប់តម្រូវការជំនួយណាមួយ សូមទាក់ទង ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

**VP.Start HQ**

អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវ ៦០៤ សង្កាត់ បឹងកក់ ២ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

**VP.Start Sen Sok Valley Campus**

អាសយដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍៖ ផ្ទះលេខ ២៩ ផ្លូវ ១៩៤៦ សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានី ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

- ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ៦៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៨៩
- គេហទំព័រ៖ [www.vpstart.com](http://www.vpstart.com)
- អ៊ីមែល៖ [sale@vpstart.com](mailto:sale@vpstart.com)/[info@vpstart.com](mailto:info@vpstart.com)

រក្សាសិទ្ធិ

កម្មសិទ្ធិរឺ.ស្តាត  
រក្សាសិទ្ធិ©រឺ.ស្តាត ថេកណូឡូជី

# មាតិកា

# មាតិកា

សេចក្តីផ្តើម

១

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

២

វិមាត្ររបស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ

៣

លក្ខណៈបច្ចេកទេស និង មុខងារ

៤

របៀបដំឡើងឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003

៧

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-003 លើទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន

១៤

របៀបដោះស្រាយបញ្ហា

៥០

ទំនាក់ទំនង និង ជំនួយបច្ចេកទេស

៥៣



# សេចក្តីផ្តើម

ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 គឺជាឧបករណ៍បញ្ជាវិស្វកម្ម ដែលបំពាក់ជាមួយ Auto Reclosers Cooper ដើម្បីបញ្ជា និងត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យពីចម្ងាយ ។ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងអនុញ្ញាតអោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសអគ្គិសនីអាច គ្រប់គ្រង បញ្ជា និងត្រួតពិនិត្យបណ្តាញអគ្គិសនីតាមស្របប្រព័ន្ធស្រុក ២២ គីឡូវ៉ុល និង ៣៥ គីឡូវ៉ុលប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 មានដូចជា៖

- ជួនដំណឹងព័ត៌មានកំហូចនៅលើបណ្តាញ ទាញយកព័ត៌មានបន្តកម្រិតប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានថាមពល និងផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី រយៈពេលនៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ បន្ថែមពីនេះទៀតឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 មិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងកាត់បន្ថយការបាត់បង់ថាមពលលើបណ្តាញនោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការណ៍ផងដែរ ។ ជាលទ្ធផលក្រុមការងារបច្ចេកទេស ក៏ដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មទទួលបានផលចំណេញជាច្រើនតាមរយៈការកាត់បន្ថយការចំណាយលើប្រតិបត្តិការណ៍ និងចំណាយលើទំនុករិយោគដើម្បីធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីទៅអតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួនដោយទំនុកចិត្ត និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។




សេចក្តីផ្តើម



VP-DOC-UG-D003.KH-V1.0  
www.vpstart.com



# ទិដ្ឋភាពទូទៅ




ប្រអប់រេទ្រប់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003

ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003




ទិដ្ឋភាពទូទៅ


# វិមាត្ររបស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ




ទិដ្ឋភាពឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 លក្ខណៈ: 3D



ទិដ្ឋភាពពីចំហៀងខាងឆ្វេង



ទិដ្ឋភាពពីមុខ



ទិដ្ឋភាពពីចំហៀងខាងស្តាំ



# លក្ខណៈបច្ចេកទេស និង មុខងារ

## Description

## Specifications

### Remote Control Unit

Country of Origin	Cambodia
Manufacturer's Name	VP.Start Technology
Manufacturer's Reference	DRC-003
Remote Controller (GSM/GPRS/Call Control) for COOPER Auto Recloser 22/35kV	Yes
Remote Control Via Smartphone or PC for COOPER Auto Recloser 22/35kV and can be Configured to RPM Grid Systems (Supporting System for a Smart Grid).	Yes
Voltage Supply Range	12-36 Vdc
Operating Frequency Bandwidth	GSM/GPRS: 900/1800 MHz
Ambient Temperature Range	0 to 65°C
Humidity	30% to 95%

### Installation

The Remote Control (DRC-003) is Connected Inside the Auto Recloser Cabinet (COOPER).	Yes
--	-----

### Remote Control Functions & Features

#### Control Functions:



Control Switchgear (Trip/Close)	Yes
<b>Setting Functions:</b>	
Alarm Setting: Source Alarm (On/Off), Switchgear Alarm (On/Off)	Yes
<b>Monitoring Features:</b>	
Measurements: Current, Voltage, Real Power, Reactive Power, Apparent Power, Power Factor, Frequency, Battery Voltage.	Yes
Switchgear Position (Trip/Close)	Yes
View: Alarm Statuses, System Statuses	Yes
View: Controller Location on Google Map by using the Tracking Abilities Function.	Yes
View: User Event Logs	Yes
View: Recloser Cooper Event Logs	Yes
<b>Alarm Notifications:</b>	
Switchgear OFF Alarm	Yes
Source Supply OFF Alarm	Yes
<b>Software Management:</b>	
Add/Remove User	Yes
Add/Remove Controller (DRC-003)	Yes




View all Users	Yes
View all Controllers (DRC-003)	Yes
Controller ID Setting & Tracking Abilities	Yes
Map Views	Yes
Check/Top-Up Balance	Yes
<b>Remote Control System Software:</b>	
Smartphone App (Android)	Yes
RPM Grid Software (PC)	Yes
<b>Call Control Features</b>	
<b>Key Tone Control Features:</b>	
Read Measurements Report [Current, Voltage, Power]	Yes
Control Switchgear (Trip/Close)	Yes
Read Switchgear State (ON/OFF)	Yes
<b>Language &amp; Voice Support:</b>	
Language (Khmer)	Yes
Voice Instruction	Yes

# របៀបដំឡើងមុខងារឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003


## គ្រឿងបន្លាស់




ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ  
DRC-003 ចំនួន ១




ដើងទម្រឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពី  
ចម្ងាយ DRC-003 ចំនួន ១




អង់តែន GSM ចំនួន ១




ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Male to  
Female) ចំនួន ១



ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ ចំនួន ១



ខ្សែចំណងជ័រ ចំនួន ៦




វីសមានក្បាលខ្លៅ ចំនួន ២







# សម្ភារសម្រាប់ដំឡើង



ម៉ែត្រ



ធុណីរឹសមុខ ៤




ដង្កាប់កាត់ខ្សែភ្លើង


## ដំណើរការដំឡើងឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003

**⚠ ចំណាំ**


- ❖ ចំពោះ Auto Recloser Cooper ដែលមាន firmware version ចាប់ពី 2.34 ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព firmware ទៅ 2.34 ។
- ❖ ចំពោះ Auto Recloser Cooper ដែលមាន firmware version ចាប់ពី 3.03.08 ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព firmware ទៅ 3.03.08 ។
- ❖ ចំពោះ Auto Recloser Cooper ដែលមាន firmware version ចាប់ពី 3.22.08 មិនតម្រូវឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើយ ។



បំពាក់ជើងទម្រឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 នៅលើជើងទម្រក្នុងទូបញ្ជា Auto Recloser Cooper ។




បំពាក់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 នៅលើជើងទម្រ ។




វាស់តង់ស្យុងចរន្តជាប់រវាងប៉ូល បូក (13.5V+) និង ដក (13.5V-) នៅលើឆ្នាប់ចរន្តដែលមាននៅក្នុងទូបញ្ជា មុនពេលភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង ពីឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ទៅកាន់ឆ្នាប់ចរន្ត ។

**⚠ ចំណាំ**


តង់ស្យុងសម្រាប់ដំណើរការណ៍ ចន្លោះពី ១២ ទៅ ២៤ វ៉ុល ។




ដោតខ្សែភ្លើងទៅក្នុងរន្ធ 24V ដែលស្ថិតនៅលើឧបករណ៍ បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ចំហៀងខាងស្តាំ។



ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់នឹងឆ្នាប់ចរន្ត ដោយខ្សែពណ៌ក្រហម សម្រាប់ប៉ូលបូក (+13.5V) និង ខ្សែពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ប៉ូល ដក (-13.5V) ។




ភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Female) ជាមួយនឹង RS232 Port នៅលើ Cooper Controller ។




ភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Male) ជាមួយនឹង RS232 នៅលើ ឧបករណ៍បញ្ជាដាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ។

**⚠ ចំណាំ**


❑ ទីតាំង អង្កែត GSM ត្រូវតែដាក់នៅទីតាំងដែលអាចទទួលសេវាបានល្អ ។




ដំឡើងខ្សែអង្កែត GSM នៅទីតាំងដែលអាចចាប់សេវាទូរស័ព្ទបានល្អ ។



ភ្ជាប់ខ្សែអង្កែត GSM ទៅកាន់រន្ធ ANT នៅលើឧបករណ៍បញ្ជាដាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ។




ដាក់បញ្ចូលស៊ីមកាត ក្នុងរន្ធដាក់ស៊ីមកាតនៅលើ ឧបករណ៍បញ្ជាត្រួតពិនិត្យ DRC-003 ។




ចុចប៊ូតុងដើម្បីបើកភ្លើងដំណើរការណ៍ ឧបករណ៍បញ្ជាត្រួតពិនិត្យ DRC-003 ។


- ⚠ ចំណាំ**
- ❖ ឧបករណ៍បញ្ជាត្រួតពិនិត្យ DRC-003 ដំណើរការណ៍ធម្មតា Running LED ភ្លឺបត្រែតៗ រៀងរាល់ ១ វិនាទី ។
  - ❖ សេវា GSM (GSM Connection) ដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវ Net LED ភ្លឺបត្រែតៗ រៀងរាល់ ៣ វិនាទី ។
  - ❖ GSM Module ដំណើរការណ៍ធម្មតា GSM LED ភ្លឺជាប់ ។



ចុចប៊ូតុង “SUPERVISORY OFF” ។



- កំណត់ម៉ោងក្នុងតំបន់ ទៅ GMT +7:00 ។
- > CLOCK
- > UTC Time Zone
- > GMT +7:00




- បិទ Negative Sequence ៖
- > SETTINGS
- > Modify
- > OverCurrent
- > Neg Seq Param
- > Neg Seq Enable
- > Disable




# របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-003 លើទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន

## របៀបដំឡើងនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធី


### ០១ របៀបដំឡើងកម្មវិធី DRC-003 លើទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន



ចុចលើ "DRC-003.apk"  
ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធី ។



ចុចលើពាក្យ "Install" ។



ចុចលើពាក្យ "Done"  
ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើង  
កម្មវិធី ។



រូបតំណាងកម្មវិធី DRC-003  
ដែលបានដំឡើងរួចរាល់ ។

**០២** បង្កើតគណនេយ្យអ្នកប្រើប្រាស់



Fig | 05

ចុចលើ រូបតំណាងកម្មវិធី "DRC-003" ដើម្បីបើកដំណើរការណ៍កម្មវិធី ។




Fig | 06

ប្រសិនបើប្រព័ន្ធលេចឡើង ឆ្លាំងការអនុញ្ញាតកម្មវិធី DRC-003 ដើម្បីចូលប្រើកម្មវិធី ។

→ បន្ទាប់មកចុច "Continue" ។



Fig | 07

ទម្រង់បែបបទបង្កើតឈ្មោះគណនេយ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ។




Fig | 08

→ បង្កើតឈ្មោះគណនេយ្យអ្នកប្រើប្រាស់ និង ពាក្យសម្ងាត់របស់កម្មវិធី ។

→ ចុចលើពាក្យ "LOGIN" ចូលក្នុងកម្មវិធី ។



Fig | 09

**ចំណាំ**

នៅពេលដំឡើងកម្មវិធី DRC-003 ជាលើកដំបូង អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែចុះឈ្មោះ ឧបករណ៍បញ្ជា DRC-003 ជាមុនសិន ដើម្បីអាចចូលទៅ ប្រើប្រាស់មុខងារបន្ថែមផ្សេង ទៀតបាន ។




Fig | 10

**ចំណាំ**

បន្ទាប់ពីបញ្ចូលឧបករណ៍បញ្ជា ផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 ក្នុងកម្មវិធីរួចហើយ ប្រតិបត្តិករ អាចចូលទៅកាន់មុខងារនីមួយៗ របស់កម្មវិធី (បន្ថែមចំនួនប្រតិបត្តិករ, ផែនទី, បង្ហាញចំនួនឧបករណ៍ បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ និង បន្ថែមឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពី ចម្ងាយក្នុងកម្មវិធី) ។

**៣ ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី**




Fig | 11

ចូរលើ "កម្មវិធី DRC-003" ដើម្បីបើកកម្មវិធី ។




Fig | 12

បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ ។  
ចូរលើ "LOGIN" ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-003 លើទូរស័ព្ទស្នាមស្រាប់



Fig 13

មុខងាររបស់កម្មវិធី DRC-003 ។



Fig 15

ជាលំនាំដើមបន្ទាប់ពីដំឡើងកម្មវិធីនេះ សេវាកម្មព័ត៌មានគឺបើកដោយស្វ័យប្រវត្ត ។ ដើម្បីបិទសេវាកម្មព័ត៌មាន ត្រូវចុចលើពាក្យ "Stop service" ដើម្បីបិទរាល់ការទទួលព័ត៌មានតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន DRC-003 ។



មុខងារបន្ថែម



Fig 14

ចុចទីនេះដើម្បីបង្ហាញជំនួយសេវាកម្ម និងចាកចេញពីកម្មវិធី ។




Fig 16

សេវាកម្មព័ត៌មានមិនដំណើរការណ៍បន្ទាប់ពីបិទមុខងារនេះក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន DRC-003 ដូចក្នុងរូប Fig. 16 ។




Fig 17

ដើម្បីបើកសេវាកម្មព័ត៌មាន ត្រូវចុចលើពាក្យ "Start service" ដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទស្នាមបញ្ជូនទទួលបានព័ត៌មាន ដោយស្វ័យប្រវត្តតាមរយៈ កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាមបញ្ជូន DRC-003 ។




Fig 18

សេវាកម្មព័ត៌មានដំណើរ ការណ៍បន្ទាប់ពីបើកមុខងារ នេះក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាម បញ្ជូន DRC-003 ដូចក្នុង រូប Fig. 18 ។

**១៥** បន្ថែមចំនួនប្រតិបត្តិការ




Fig 19

ចុចលើរូបតំណាង "Add User" ដើម្បីបន្ថែមចំនួន ប្រតិបត្តិការ ។




Fig 20

ចុចលើសញ្ញាចុចបីបញ្ជូន ដើម្បីបង្ហាញលេខសម្គាល់ របស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ឬក៏វាយលេខ សម្គាល់ VP.Start ID ក្នុងប្រអប់តែម្តងក៏បាន ។

# របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-003 លើទូរស័ព្ទស្នាដៃ




Fig 23

VP.Start ID ដែលបាន  
ជ្រើសរើស ។




Fig 21

ជ្រើសរើស "VP.Start  
ID" ។




Fig 24

- វាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ  
ប្រតិបត្តិករដែលត្រូវបញ្ចូល  
ក្នុងប្រអប់ "Add UserID" ។
- កំណត់សិទ្ធិប្រតិបត្តិករដើម្បី  
ធ្វើប្រតិបត្តិករណា (Admin,  
User ឬ ភ្នាក់ ភ្នាក់ Guest) ។
- ចុចលើពាក្យ "SUBMIT" ។




Fig 22

**ចំណាំ**

អ្នកឡើងលើ ឬ ចុះក្រោម ដើម្បី  
មើលគ្រប់ VPStart ID របស់  
ឧបករណ៍បញ្ចេញសញ្ញាភ្ជាប់ពី ចម្ងាយ ។






Fig 25

**ចំណាំ**

លើផ្នែកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាមស្រោច DRC-003 បង្ហាញសារ "DONE" ជាការបញ្ជាក់ថាការបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទប្រតិបត្តិករក្នុងឧបករណ៍បញ្ជាត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធជាមួយបានជោគជ័យ ។

**បង្ហាញអ្នកប្រើទាំងអស់**




Fig 26

ចុចលើរូបតំណាង "All Users" ។



Fig 27

ចុចលើសញ្ញាចុចបីបញ្ជូរដើម្បីបង្ហាញលេខសម្គាល់ VP.Start ID ទាំងអស់របស់ឧបករណ៍បញ្ជាត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធជាមួយ ឬក៏វាយលេខសម្គាល់ VP.Start ID ក្នុងប្រអប់តែម្តងក៏បាន ។




Fig 28

ជ្រើសរើស "VP.Start ID" ។



Fig | 29

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig | 30

ចុចលើប៊ូតុង "Refresh" ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យ បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



Fig | 31

លេខប្រតិបត្តិករទាំងអស់ បានបង្ហាញ នៅក្នុងកម្មវិធី ។





Fig | 32

ដើម្បីលុបលេខប្រតិបត្តិករ ចេញពីឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ត្រូវចុចលើ លេខនោះរហូត បង្ហាញពាក្យ ថា "Delete" ។

### ០៧) លុបអ្នកប្រើប្រាស់



ចុចលើពាក្យ "Delete" ដើម្បីលុបចេញ ។  
ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។

Fig | 33




លេខប្រតិបត្តិករបានលុប ដោយជោគជ័យ ។

Fig | 34




**បន្ថែមឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាមតូច DRC-003**



ចុចលើរូបតំណាង "Add VPStart ID" ។

Fig | 35



ទម្រង់បែបបទបន្ថែម ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពី ចម្ងាយ ។

Fig | 36




Fig 37

វាយបញ្ចូលឈ្មោះទីតាំង  
ដែលត្រូវដំឡើង ។  
វាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ  
(VP.Start ID) ដែលដាក់  
ក្នុងឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់  
ពីចម្ងាយ ។



Fig 38

ចុចលើប៊ូតុង "ADD"  
ហើយបញ្ជាក់ដោយចុចលើ  
ប៊ូតុង "OK" ។




Fig 39

**ចំណាំ**  
នៅឆ្នែកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន  
បង្ហាញសារ "Success"  
ជាការបញ្ជាក់ថាការបញ្ចូល  
VP.Start ID របស់  
ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពី  
ចម្ងាយ ទទួលបានជោគជ័យ ។




Fig 40

ទាញផ្ទាំងរបាយការណ៍  
ជូនដំណឹងរបស់កម្មវិធី  
ទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូនចុះក្រោម ។

**០៩ ផែនទី**




Fig 41

ចុចបើកមុខងារ "កំណត់ទីតាំងបច្ចុប្បន្នភាព" ។




Fig 42

ចុចបើកមុខងារ "អ៊ិនធឺណែត" ។




Fig 43

ចុចលើរូបតំណាង "Map Views" ។




Fig 44

ជ្រើសរើស VP.Start ID ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-003 លើទូរស័ព្ទដៃ




Fig 45

- ▶ ជ្រើសរើសរបៀបបង្ហាញ  
រូបភាពផែនទី ១
- ▶ បង្ហាញផែនទី Normal ១
- ▶ បង្ហាញផែនទី Hybrid ១
- ▶ បង្ហាញផែនទី Satellite ១
- ▶ បង្ហាញផែនទី Terrain ១




Fig 46

ផែនទី Normal




Fig 47

ផែនទី Hybrid




Fig 48

ផែនទី Satellite






Fig 49

ផែនទី Terrain




Fig 50

ចុចលើ VP.Start ID ឲ្យ  
ជាប់ដើម្បីចូលទៅកាន់ ការ  
បង្ហាញផ្លូវធ្វើដំណើរទៅ  
កាន់ DRC-003 តាមរយៈ  
ផែនទី "Google" ។

90

កំណត់កូអរដោនេទីតាំងដំឡើង




Fig 51

ដើម្បីកំណត់កូអរដោនេទីតាំង  
របស់ VP.Start ID នៅ  
ក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាតហ្វូន  
ត្រូវចុចលើ VP.Start ID  
ឲ្យជាប់រហូតចេញផ្ទៃតំបន់ ។




Fig 52

ជ្រើសរើស "Change  
map coordinates" ។




Fig 53

ចុចលើ "GET CURRENT LOCATION" ដើម្បីចាប់យកកូអរដោនេទីតាំងនៅទីនឹងកន្លែង ។  
 ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig 54

ទីតាំង DRC-003 បានផ្លាស់ប្តូរ ។



៩៩ ដាក់រូបភាពឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយក្នុងផែនទី




Fig 55

ដើម្បីផ្លាស់រូបភាព ត្រូវចុចលើ VP.Start ID ឲ្យជាប់ដូចក្នុង Fig. 51 រហូតចេញផ្ទៃព័ត៌មាន ។  
 បន្ទាប់មកទៀត ចុចលើ "Change map picture" ។




Fig 56

សម្រាប់រូបភាពត្រូវដាក់បញ្ចូលមានពីរបៀប៖ "Camera" មានន័យថាបើកមុខងារម៉ាស៊ីនថតដើម្បីថតរូបថ្មីដាក់បញ្ចូល ។ "File" មានន័យថាជ្រើសរូបភាពដែលមានស្រាប់ក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីដាក់បញ្ចូល ។




Fig | 57

រូបភាពខណ្ឌបញ្ជាផ្តាច់  
ភ្ជាប់ពីចម្ងាយក្នុងផែនទីបាន  
ផ្លាស់ប្តូរ ។



លុបរូបភាពខណ្ឌបញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពី  
ចម្ងាយចេញពីផែនទី




Fig | 58

ដើម្បីលុបរូបភាពខណ្ឌ  
បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ  
DRC-003 ចេញពីផែនទី ។




Fig | 59

ចុចលើ VP.Start ID ឲ្យ  
ជាប់ដូចក្នុង Fig. 51 រហូត  
ចេញផ្ទៃព័ត៌មាន ។  
ចុចលើពាក្យ "Delete  
map picture" បន្ទាប់មក  
ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig | 60

រូបភាពខណ្ឌបញ្ជាផ្តាច់  
ភ្ជាប់ពីចម្ងាយក្នុងផែនទីបាន  
លុបចេញ ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-003 លើទូរស័ព្ទស្នាម



**៩១ បង្ហាញចំនួនឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយទាំងអស់**




Fig 61

ចុចលើរូបតំណាង "All ID" ។



Fig 62

លេខសម្គាល់ "VP.Strat ID" របស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-003 បានបង្ហាញលើផ្ទៃ "All ID" ។




Fig 63

**⚠ ចំណាំ**  
 អ្នកឡើងលើ ឬ ចុះក្រោម ដើម្បីមើល VPStart ID បន្ថែម ។




Fig 64

ចុចលើលេខសំគាល់ VP.Start ID ។



**៩២ មុខងារគ្រប់គ្រង និងបញ្ជា**





Fig 69

ចុចលើប៊ូតុង "YES" ដើម្បី  
បញ្ជាឱ្យ Switchgear  
ចំហ ។




Fig 70

បញ្ជាឱ្យ Switchgear  
ចំហបានជោគជ័យ ដោយ  
ប៊ូតុង "Trip" ភ្លឺពណ៌បៃតង ។




Fig 71

ដើម្បីភ្ជាប់ Switchgear ត្រូវ  
ចុចលើប៊ូតុង "Close" ។




Fig 72

ចុចលើប៊ូតុង "YES" ដើម្បី  
បញ្ជាឱ្យ Switchgear  
ភ្ជាប់ ។




Fig 73

បញ្ឈប់ Switchgear ភ្ជាប់បានជោគជ័យ ដោយ ប៊ូតុង "Close" ក្តីពណ៌ ក្រហម ។




Fig 74

ដើម្បីបើក Switch Alarm ត្រូវចុចលើប៊ូតុង Switch Alarm OFF បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig 75

**ចំណាំ**  
សារ "Success" បង្ហាញលើ ផ្ទៃមុខងារគ្រប់គ្រង និងបញ្ហា ចំនែកនេះលើប៊ូតុង Switch Alarm OFF ឬរងា Switch Alarm ON ។




Fig 76


ដើម្បីបើក Source Alarm ត្រូវចុចលើប៊ូតុង Source Alarm OFF បន្ទាប់មក ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។








មុខងារកំណត់ត្រារបស់ Auto Recloser Cooper




ចុចលើ "COOPER EVENT LOGS" ។

Fig | 81




ចុចលើប៊ូតុង "Refresh" ។

Fig | 82



ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។

Fig | 83



**ចំណាំ**

សារ "Receive SMS: 5" បង្ហាញថា SMS 5 ត្រូវបានទទួល និងបានបង្ហាញជាឱ្យនិយម Cooper Event Logs ។

Fig | 84

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-003 ដើម្បីត្រួតពិនិត្យព័ត៌មាន




Fig 85

ចុចលើ "Refresh"  
ប៊ូតុងដើម្បីទទួលបាន  
Cooper Event Logs  
បន្ថែម ។

**ចំណាំ**  
អ្នកឡើងលើ ឬ ចុះក្រោម ដើម្បី  
មើលទិន្នន័យបន្ថែម។

**១៧** សូបទិន្នន័យកំណត់ត្រា Auto Recloser Cooper




Fig 86

ដើម្បីសូប "Auto  
Recloser Cooper" ។  
ចុចអោយជាប់លើ "Cooper  
Event Logs" ។




Fig 87

ចុចលើ "Delete  
All Event Logs" ។




Fig 88

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។

# ១៨

## មុខងារកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការ



Fig | 89

ទិន្នន័យ "Cooper Event Logs" ត្រូវបានលុប ។




Fig | 90

ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការ ។  
ចុចលើ "USER EVENT LOGS" ។



Fig | 91

ចុចលើប៊ូតុង "Refresh" ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យ ។





Fig | 92

បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "OK" ។




**លុបទិន្នន័យកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការ**




កំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការបានបង្ហាញ ។

Fig 93




ដើម្បីលុបទិន្នន័យកំណត់ត្រារបស់ប្រតិបត្តិការ ចេញពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាតហ្វូន ត្រូវចុចឲ្យជាប់លើផ្ទៃ "User Event Logs" ។

Fig 94



ចុចលើពាក្យ "Delete All User Event Logs" បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "OK" ។

Fig 95



ទិន្នន័យត្រូវបានលុប ។

Fig 96





## មុខងារ Tracking Abilities




Fig | 97

បង្ហាញពីតំរូវការរបស់  
ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពី  
ចម្ងាយ DRC-003 ។  
ចុចលើ "TRACKING  
ABILITIES" ។




Fig | 98

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig | 99

ចុចលើពាក្យ "READ  
DATA ON PHONE"  
ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពី  
កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាមស្រាប់ ។  
ចុចលើពាក្យ "UPDATE  
SYSTEM" ដើម្បីធ្វើ  
បច្ចុប្បន្នភាពពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទ  
ស្នាមស្រាប់ទៅ ឧបករណ៍  
បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ។  
ចុចលើពាក្យ "UPDATE  
PHONE" ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្ន  
ភាពមកកាន់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ  
ស្នាមស្រាប់ ។



## មុខងារហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ឧបករណ៍ បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ




Fig | 100

ចុចលើនិមិត្តសញ្ញាទូរស័ព្ទ  
ដើម្បីធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅ  
កាន់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់  
ពីចម្ងាយ ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-003 លើទូរស័ព្ទស្នាមស្រាប់




Fig | 101

- ▶ ចុចលើនិមិត្តសញ្ញា "Speaker" ដើម្បីបំពងសម្លេងមកខាងក្រៅ ។
- ▶ ចុចលើនិមិត្តសញ្ញា "Mute" ដើម្បីកាត់បន្ថយសម្លេងរំខាន ។
- ▶ ចុចលើនិមិត្តសញ្ញា "Keypad" ដើម្បីបង្ហាញក្តារចុច ។




Fig | 102

ផ្ទៃក្តារចុច

បន្ទាប់ពីឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ទទួលការហៅចូលសូមស្តាប់តាមការណែនាំ នោះប្រតិបត្តិការអាចចុចលេខតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

- ចុចលេខ ១ សម្រាប់ ភាសាខ្មែរ ។
- ចុចលេខ ២ សម្រាប់ ភាសាអង់គ្លេស ។
- ចុចលេខ ៣ ស្តាប់ការណែនាំ ។
- ចុចលេខ ៤ ស្តាប់ពីចរន្តកំពុងប្រើប្រាស់ ។
- ចុចលេខ ៦ ស្តាប់ពីតុងស្យុងកំពុងប្រើប្រាស់ ។
- ចុចលេខ ៧ ស្តាប់ពីស្ថានភាព "Switchgear" ។
- ចុចលេខ ៨ "Restart Controller" ។
- ចុចលេខ ៩ ស្តាប់ពីអានុភាពកំពុងប្រើប្រាស់ ។
- ចុចលេខ ០ ចូលទៅកាន់ "Control Mode" ។
- ចុចសញ្ញា \* បញ្ជា "Switchgear" ចំហ ឬ ផ្តាច់ ។
- ចុចសញ្ញា # បញ្ជា "Switchgear" ភ្ជាប់ ។



ការប្តូរឈ្មោះលេខសម្គាល់ VP.Start ID




Fig | 103

ដើម្បីប្តូរឈ្មោះលេខសម្គាល់ VP.Start ID ។  
ចុចលើរូបតំណាង VP.Start ID ឲ្យផ្តាច់ ។




Fig 104

ចុចលើពាក្យ "Rename" ។




Fig 105

វាយឈ្មោះថ្មីដែល ចង់កែប្រែ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "OK" ។




Fig 106

ឈ្មោះថ្មីរបស់ឧបករណ៍ បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយបាន ប្តូរដោយជោគជ័យ ។




Fig 107

ដើម្បីលុបបំបាត់ ឈ្មោះថ្មី កម្មវិធី ។  
ចុចលើរូបតំណាង VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។



**២) លុបឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាមស្រោច**










Fig 112

ព័ត៌មានកំហូចរបស់  
VP.Start ID ត្រូវបាន  
លុប ។



**ប្តូររូបភាពនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាតាមក្លាស់**




Fig 113

ដើម្បីប្តូររូបភាពនៅលើ  
ឧបករណ៍បញ្ជាតាមក្លាស់ ។  
ចុចលើរូបតំណាង  
VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។




Fig 114

ចុចលើពាក្យ "Change  
profile picture" ។




Fig 115

សម្រាប់រូបភាពត្រូវដាក់  
បញ្ចូលមានពីរបៀប៖  
ចុចលើ "Camera"  
មានន័យថាបើកមុខងារ  
ម៉ាស៊ីនថតដើម្បីថតរូបថ្មី  
ដាក់បញ្ចូល ។  
ចុចលើ "File" មានន័យថា  
ជ្រើសរូបភាពដែលមានស្រាប់  
ក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីដាក់បញ្ចូល ។




Fig | 116

រូបភាពនៅលើ VP.Start ID ត្រូវបានប្តូរ ។




Fig | 118

ចុចលើពាក្យ "Delete profile picture" ។ រួចចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



លុបរូបភាពនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់



Fig | 117

ដើម្បីលុបរូបភាពដែលបានដាក់នៅលើឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ ។ ចុចលើរូបភាព VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។




Fig | 119

រូបភាពនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយបានលុបចេញដោយជោគជ័យ ។

**ចំណាំ**

សារ Success បង្ហាញលើអ្នកម្មវិធី ដែលបញ្ជាក់ថារូបភាពនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយលុបចេញពីកម្មវិធី ។



### ពិនិត្យ ឬ បញ្ជូលសមតុល្យ




Fig 120

ដើម្បី ពិនិត្យ ឬ បញ្ជូលសមតុល្យទឹកប្រាក់ ។  
ចុចលើរូបភាព VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។  
ចុចលើពាក្យ "Top up Balance" ។




Fig 121

វាយលេខកូដដើម្បីពិនិត្យ ឬ បញ្ជូលសមតុល្យទឹកប្រាក់ក្នុងឧបករណ៍បញ្ជាត្រួតពិនិត្យស្រាប់ពីចម្ងាយ ។  
ចុចលើប៊ូតុង "SUBMIT" ដើម្បីពិនិត្យ ឬ បញ្ជូលសមតុល្យ ទឹកប្រាក់ ។



Fig 122

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



Fig 123

សារបង្ហាញពីសមតុល្យទឹកប្រាក់ ។

## ២៨ Google Map




Fig | 124

មើលផែនទី Google ជាមួយ Drive Mode ដើម្បីបង្ហាញផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ VP.Start Controller ។ ចុចលើរូបភាព "VP.Start ID" ឲ្យជាប់ ។ ចុចលើពាក្យ "Google Map" ។




Fig | 125

ផែនទី "Google Map" ក្នុង Drive Mode បានបង្ហាញផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ VP.Start Controller ។




Fig | 126

ចុចលើសញ្ញា "X" ដើម្បីមើលក្នុងទិដ្ឋភាពផែនទី Google ។




Fig | 127

ផែនទី "Google" បានបង្ហាញ ។



### ចែករំលែក VP.Start ID




Fig 128

ចែករំលែក VP.Start ID ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដទៃ ។ ចុចលើរូបភាព VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។ ចុចលើពាក្យ "Share ID" ។




Fig 129

វាយលេខទូរស័ព្ទដែលត្រូវចែករំលែក ។ ចុចលើប៊ូតុង "SEND" ។




Fig 130

**ចំណាំ**  
នៅផ្នែកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាមល្អិតបង្ហាញសារ "Success" ជាការបញ្ជាក់ថា ការចែករំលែក VP.Start ID បានជោគជ័យ ។




Fig 131

**ចំណាំ**  
ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទស្នាមល្អិត បានបង្ហាញជាសារនៅលើទូរស័ព្ទដែលបានចែករំលែក ។



ជំនួយបច្ចេកទេសពី VP.Start




Fig 132

ផ្តល់ដំណឹងពី VP.Start ID ទៅកាន់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស VP.Start ដើម្បីស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេស ។ ចុចលើរូបភាព VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។ ចុចលើ "VP.Start Help" ។




Fig 133

ចុចប៊ូតុង "OK" កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាតហ្វូននឹងបញ្ជូនព័ត៌មានពី ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ និងទូរស័ព្ទទៅកាន់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដើម្បីផ្តល់ដំណឹងអោយជួយដោះស្រាយ បញ្ហាបន្ទាន់ ។




Fig 134

**ចំណាំ**  
ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ផ្ញើសារជូនដំណឹងមកកាន់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស VP.Start ។




Fig 135

**ចំណាំ**  
ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ទូរស័ព្ទទៅកាន់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស VP.Start ។




Fig 136

ក្នុងករណីកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន មិនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបានដោយប្រកាណមួយ ។ អតិថិជនអាចផ្ញើសារជូនដំណឹងដោយចុចលើ "SEND CONTROLLER ID : 098555589" ឬចុចលើ "CALL CENTER : 098555589" ។



Fig 137

**ចំណាំ**  
 ព័ត៌មានរបស់ឧបករណ៍បញ្ចូល ផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ បានធ្វើមកដល់ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស VPStart ដូចក្នុង Fig.137 ។




Fig 138

អតិថិជនអាច "ទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ទៅកាន់លេខបម្រើអតិថិជន ។ ដោយចុចលើ "CALL CENTER : 098555589" ។




Fig 139

**ចំណាំ**  
 អតិថិជនទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារបម្រើអតិថិជន VPStart ដូចក្នុង Fig. 139 ។

រៀបចំប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-003 លើទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន

**(៣១)**

**មុខងារជូនដំណឹងពីតំមានកំហូច**




Fig | 140

ជូនដំណឹង ពីតំមានកំហូច ពេល Switchgear ចំហ ។




Fig | 141

ជូនដំណឹង ពីតំមានពេល តង់ស្យុងប្រភព 22kV ដាច់ ។




Fig | 142

**⚠ ចំណាំ**

សារពីតំមានកំហូចនឹងបង្ហាញ ឡើងនៅពេលណាមានភាពមិន ប្រក្រតីកើតឡើងដូចជា៖ Switchgear ចំហ និង តង់ស្យុងប្រភព 22kV ដាច់ ។





Fig | 143

**⚠ ចំណាំ**

- ☑ ចុចពាក្យ "LOGIN" ដើម្បីចូល ក្នុងមុខងារគ្រប់គ្រង និងបញ្ជា ។
- ☑ ចុចពាក្យ "EXIT" មិនផ្ទៃពីតំ មានកំហូច ។



# របៀបដោះស្រាយបញ្ហា



## LED Light Status Explanation

LED Light	LED Status	System Working Status
<b>Power</b>	Off	The Power button is not turned On. No power input.
	Red	Power On
<b>Running</b>	Red (blinking every 1s)	Running normally
<b>GSM</b>	Red On	GSM On
	Off	GSM Off
<b>Net</b>	64ms On/800ms Off	GSM has not registered to a network
	64ms On/3000ms Off	GSM has registered to a network
	64ms On/300ms Off	GPRS communication
	Off	GSM is not running

## ពិនិត្យដំណើរការស៊េរី Serial របស់ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ DRC-003




Fig. 01

ដើម្បីពិនិត្យដំណើរការស៊េរី "Serial" របស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ DRC-003 ដំណើរការស៊េរី រឺ មិនដំណើរការស៊េរី ។  
ចុចលើ "សញ្ញាចុចកាបញ្ជូន" ។




Fig. 02

ចុចលើ "Test Serial" ។




Fig. 03

ភ្ជាប់រន្ធលេខ ២ ទៅរន្ធលេខ ៣ នៃ RS232 Port របស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ DRC-003 ដោយខ្សែភ្លើង ។




Fig. 04

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។






Fig | 06

ប្រសិនបើសារបង្ហាញ  
"Bad" Serial មិន  
ដំណើរការណ៍ ។

**ចំណាំ**

សារជូនដំណឹង "Bad" បញ្ជាក់ថា  
Serial របស់ឧបករណ៍បញ្ជាត្រូវ  
ត្រូវ DRC-003 មិនដំណើរ  
ការណ៍ (ខូច) ។




Fig | 07

ប្រសិនបើសារបង្ហាញ  
"Good" Serial  
ដំណើរការណ៍ ។

**ចំណាំ**

សារជូនដំណឹង "Good" បញ្ជាក់  
ថា Serial របស់ឧបករណ៍បញ្ជា  
ត្រូវ DRC-003 ដំណើរ  
ការណ៍ល្អ ។

# ទំនាក់ទំនង និងជំនួយបច្ចេកទេស



## VP.Start



- 📍 អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវ ៦០៤ សង្កាត់ បឹងកក់ ២ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- 📍 អាសយដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍៖ ផ្ទះលេខ ២៩ ផ្លូវ ១៩៤៦ សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- ☎ ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ៦៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៨៩
- ✉ គេហទំព័រ៖ [www.vpstart.com](http://www.vpstart.com)  
អ៊ីមែល៖ [sale@vpstart.com](mailto:sale@vpstart.com) / [info@vpstart.com](mailto:info@vpstart.com)



[www.vpstart.com](http://www.vpstart.com)



ទំនាក់ទំនង និង ជំនួយបច្ចេកទេស



អ៊ីមលែ: [sale@vpstart.com](mailto:sale@vpstart.com) / [info@vpstart.com](mailto:info@vpstart.com)



ផ្តោតបម្រើអតិថិជន: (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ៦៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៨៩

